

Handleiding x-cam naar virgin brengen

voor v1.0 xcam 1.04 en/of update met funkaart tot 1.085

Wanneer je deze versie niet kunt beschrijven met cas+addon.

#####

Ik ben als volgt te werk gegaan.

funVersie 1.04 van (keysite) genomen en op 2 fun kaarten geschreven.

Cam in decoder en updated met de 2 fun kaarten.

*** decoder power off *** decoder power on ***

decoder Geeft nu xcam module in ci menu.

*** decoder power off *** decoder power on ***

*** nu decoder in standbeye zetten ***

Cas2+addon en dummy kaart in cas geschoven en aansluiten op pc.

software opstarten(versie4.7.1a),soft ziet cas2+addon.

x-cam aanklikken,versie 1.90 laden in soft.

in menu van de reciever naar ci menu gaan en het slot met vermelding
XCAM Module klaar zetten(nog niet verder gaan want dat gaat toch niet)

in cas menu start programming aanklikken en direkt op ok drukken in
reciever menu.Software gaat nu over tot schrijven software.

Software vraagt of zegt cam must be in virgen state before proceed.

klik ok,nu gebeurt er normaal niets meer.

Software exit of stop programming drukken.HET beste is gewoon alles
afsluiten op je pc.

*** decoder power off *** decoder power on ***

software opstarten(versie4.7.1a),soft ziet cas2+addon.

x-cam aanklikken,versie 1.90 laden in soft.

in menu van de reciever naar ci menu gaan en het slot met vermelding

XCAM Module klaar zetten(nog niet verder gaan want dat gaat toch niet)
in cas menu start programming aanklikken en direkt op ok drukken in
reciever menu.Software gaat nu over tot schrijven software.

Nu zie je in de cas software dat de cam word beschreven(% gaat naar boven)
als beschrijven voltooid is ** decoder power off en dan power on **.

Nu zie je versie nummer in ci menu van decoder staan.

Het is eventueel mogelijk dat je de laatste softcam keys nog moet laden
met funkaart(handleiding te vinden op luxsat) om beeld te krijgen.

INFO #####"

De versie nummers van soft en of hardware kunnen veranderen.

Deze handleiding heb ik geschreven omdat ik mijn xcam niet kon beschrijven

OP de manier waarop iedereen het doet(duolabs).

Ze is tot stand gekomen na vele uren zoeken en testen.

Mijn dank gaat ook uit naar al de luxsat leden die samen met mij,dit probleem hebben willen
oplossen.

***** HARTELIJK BEDANKT LUXSAT MEMBERS *****