

## OMZETTEN HITEKER SAT 620

1. De hiteker is een copy van de PremiumX 7100 maar dan met harde schijf. De aanwezige tools en firmware voor de PremiumX kunnen gebruikt worden.
2. Download de usbtool, bijvoorbeeld: 'usbTool 1.01.exe'
3. Download de laatste PremiumX firmware, bijvoorbeeld: 'PIMG\_7100PGU\_EU\_V0141.BIN'
4. Maak een verbinding tussen je PC en de Hiteker via een USB kabel.
5. Zet de Hiteker aan en zet hem op een FTA kanaal.
6. Start de usbTool
7. Klik met de muis op de rode pijl onderaan het scherm.
8. Copieer voor de zekerheid de huidige firmware versie van de receiver naar je PC door op 'Read from settop box' te drukken. Schrijf deze versie weg onder een herkenbare naam zoals: 'Hiteker 620 firmware versie 1.31.bin'
9. Klik op de 'Write to settop box' en selecteer in het window de nieuwste firmware versie, bijvoorbeeld: 'PIMG\_7100PGU\_EU\_V0141.BIN'
10. Wacht het overzet proces af. Je hoeft geen enkele knop in te drukken op de Hiteker. Alles gaat vanzelf en nog zeer vlot ook.
11. De Hiteker reboot na afloop vanzelf.
12. USB kabel verwijderen en de hiteker een keer uit en aan zetten.

### UCAS activeren:

1. Stem af op een FTA kanaal
2. Activeer het menu op de Hiteker
3. Kies Kinderslot en geef uw pincode in ( standaard 1234) druk op F3 en tik weer uw pincode in.
4. Verlaat het menu via de exit toets.
5. Selecteer een gecodeerd kanaal.
6. Indien het beeld zwart blijft (initieel duurt het soms wel tot 20 seconden voordat er een beeld zichtbaar is) druk op F4 en selecteer 1 van de aangegeven sleutels. Druk vervolgens op de F1 toets en dan de exit toets.
7. Indien het beeld nog steeds zwart is stap 6 herhalen.
8. Indien geen enkele sleutel effect heeft.... Jammer maar helaas, Wachten op nieuwe firmware.

DISCLAIMER: Deze instructies zijn puur voor educatieve doeleinden. Het is niet toegestaan naar betaalde TV programma's te kijken in landen waar een abonnement ervoor beschikbaar is  
Thanks to Hotro