

met dank aan Cobes

Als eerste kun je de box zowel serieel als via lan aansluiten, het allerbeste is beide dat gaat het snelste met flashen.

nulmodem kabel moet je ook hebben , dan kun je daarna het netwerk instellen als volgt:

eerst even wat IP adressen bij elkaar zoeken.

voorbeeld :

mijn pc heeft nummer 192.168.1.10

mijn router heeft nummer 192.168.1.1

mijn dreambox heeft:192.168.1.11

mijn internet provider xs4all heeft:194.109.6.66

dan gaan invullen in de box bij setup --> communicaties

IP: 192.168.1.11..... dat nummer heb ik hem gegeven ligt lekker dichtbij die van de computer

Subnetmasker:255.255.255.0..... dit nummer is altijd goed

INvullen dat je in een LAN werkt

servernr: 194.109.6.66..... dit is het nummer van je provider

gateway: 192.168.1.1 en dit is het nummer van je router (als je die hebt) of anders van je pc

Netwerk activeren aanvinken.

als je het nummer van je internet provider niet weet kun je die hier

<http://gathering.tweakers.net/forum...messages/684655> op zoeken

zo dan kunnen we nu de benodigde proggie op zoeken.

gaan we eerst naar <http://dreambox.sjerom.com/>

daar halen we dreamup V2.14b

dan de benodigde image.(met flash bedoelen ze eigenlijk de firmware)

deze van ronald zijn hier <http://dream-box.host.sk/images.html> te krijgen en de laatste op dit moment heet emu_rel107x_031228.zip dit is de .zip file als je op deze manier te werk gaat moet je altijd de .zip file halen , want de .img kan makkenlijker beschadigen bij het downen.

oja dit nooit via dreamuplan doen de kans dat de box stuk gaat is groot, maar via dreamupV2.14b , wel je netwerk kabel aansluiten dan gaat het 10x zo snel.

nulmodem kabel en netwerk kabel aangesloten, dan gaan we nu los.

trek de netwerk stekker uit de box en start dreamup .

invullen welke compoort je gebruikt

ip nummer van de pc en de dreambox invullen

en netwerk gebruiken aanvinken

dan druk je op connect

dan zegt het proggie dat je de dreambox aan mag zetten, dus stekker der weer in.
dan zie je het balkje blauw worden.
daarna krijg je de mogelijkheid om de knop FLASH in te drukken. doen dus.
dan zoek je de .img op uit de uitgekakte .zip deze klik je aan en het proggie begint de .img te laden.
wachten tot er een klein popupje verschijnt.
dan ben je klaar en zit de flash er in.
nu moet je de box resetten alle drie de knopjes voorop tegelijk indrukken.
nu kijk je naar je beeld scherm en op het moment dat er pinguins op je scherm komen druk je het knopje links boven op je receiver net zolang in tot er in de display van je receiver komt te staan FLASH ERASE, nu mag je het knopje los laten en zal de box door starten.
nu kun je de hollandse taal weer instellen en de tijd en invullen wat voor een satellite je gebruiken wilt. en je netwerk gegevens opnieuw invoeren.

niet gaan zoeken naar zenders dat is niet nodig, want nu gaan we naar
<http://users.skynet.be/joshack/index.htm>
hier halen we de settings lijst voor de dreambox en de DreamBoxEditor voor de settings

deze settings ga je in de dreambox laden let op je netwerk moet aangesloten zijn .
als de settings er in zitten moet je een "herlaad settings op dreambox" doen maar dat wijst zich wel, niet vergeten om je netwerk gegevens in de settings editor in te vullen.

dan moet je weer naar <http://dreambox.sjerom.com/>
nu moet je dreamupdate downen als je deze goed invult dan haat tie automatisch de nieuwste settings en k**'s van internet dan duurt het een paar seconden tot tie alles verwerkt heeft en dan moet het werken.

als je dan ook nog even bij <http://dreambox.sjerom.com/> het proggie Keyfile Updater 2.0.4 gaat downen hiermee kun je ook leuke dingen doen.

succes ermee heb bij mij 14 dagen geduurd voordat alles een beetje naar wens draaide